



Tekniset tiedot 3SET VALAISTUKSEN MONITOIMIOHJAIN ver 2.0		Tuotekoodit 5203
Lähdöt / kanava	2 x 230V / 10A	Nimellisvirta 10 A / lähtö, Katkaisuteho 4000VA Jatkuva virta yhteensä 10A / ohjain (syöttävä johdonsuoja B tai C 10) Maksimi syöksyvirta 120 A (20ms) lamppukuormille.
Tulot / kanava	ohjauspainike ext on ext off	Painike ohjaa tulon 0V:in (sisäinen ylösveto). Ei ulkopuolista jännitettä ! Ulkopuoliselta ohjauslaitteelta jännite 18...25 V tai moduulista saatava 24 V ja potentiaalivapaalla ohjauksella.
Keskitetyt ohjaukset	kaikki OFF osa OFF perusvalot ON	Painike ohjaa tulot 0 V:in (sisäinen ylösveto). Ei ulkopuolista jännitettä ! Pulssin laskeva reuna ohjaa. Voi ohjata pot.vapaalla relekärjellä.
Ketjutus	230V	Ohjattavien valotehojen mukaan, esim. 3 ohjainta / syöttävä johdonsuoja.
	keskitetyt ohjaukset	Ohjaimia voi ketjuttaa peräkkäin, ohjaussignaalit voi haaroittaa vapaasti.
Käyttöjännite	24 Vdc rippeli maks 5%	Käytettävä stabiloituja, hyväksytyjä virtalähteitä.
Virrankulutus	maksimi 140 mA	Kaikki releet vetäneenä.
EMC	Immunit. (ESD)	EN 61000-4-2
	Immunit. (RF)	EN 61000-4-3
	Emissio (RF)	EN 55011
Mitat /mm (l x k x s)	101 x 90 x 52	Asennus keskukseen 35 mm DIN-kiskolle. Tilan tarve kannen alla 47 mm.
Paino / g	200	
Pat.nro	124923	www.selega.com



**Valaistuksen  
monitoimiohjain**

**yksinkertaisesti  
viisas**

**Tuotenumero 5203**

Kotimaiseen, laadustaan tunnettuun Selega -tuoteperheeseen syntyi "kolmoset".

Valaistuksen monitoimiohjaimen perustana on luotettava perinteinen reletekniikka.

3SET muodostaa näin vankan perustan vaikka "älytalo" -sovelluksille, mutta se osaa tärkeimmät ohjaustoiminnot ihan itsenäisestikin.

Monille perustoiminnot riittävät.

Tässä on nyt sähköalan ammattilaisille kustannustehokas ratkaisu kaikenlaisiin valaistuksen ohjaustarpeisiin.

Ota yhteyttä:

Selega Tuote Oy  
puh 0400 344 205  
info@selega.com  
www.selega.com

